

Configuración de Periféricos

Aquí puedes configurar los **dispositivos de hardware** conectados a tu sistema, como la impresora de tickets, el cajón de monedas, el visor del cliente y la balanza.

Impresora de Tickets: En el caso de disponer de una impresora de tickets aquí definiremos su configuración.

- **Puerto:** Se define el puerto que windows detecta si es un puerto serie se indicara (COM1, COM2...), en el caso de ser una impresora por usb configurada en windows indicaremos en el puerto DRV1.
- **Modo:** Para impresoras con puerto serie se indicara la velocidad (9600, 19200...), en el caso de usb nos aparecerá un desplegable para poder seleccionar la impresora.
- **Cols:** Se definen las columnas (32, 42...)
- **Inicia, Normal, Expand., Doble, Resalta, Mod.Gráf, Imp. Logo, Corte, Lin. Salto:** Generalmente viene definido en el programa.
- **Líneas por Artículo:** Al imprimir el ticket se definirán las líneas de desglose de un artículos.
- **Imprimir Logo:** Se indica "S" o "N"

Cajón de Monedas:

- **Puerto:** Generalmente es el mismo puerto que el de la impresora de tickets
- **Modo:** Generalmente es el mismo puerto que el de la impresora de tickets
- **Apertura:** Generalmente viene definido en el programa.

Visor de Cliente:

- **Puerto:** Se define el puerto que windows detecta, se indicara (COM1, COM2...)
- **Modo:** Se indicara la velocidad (9600, 19200...),
- **Columnas:** Se definen las columnas
- **Inicia, Reset, ir linea1, 2, Borra Linea:** Generalmente viene definido en el programa.
- **Texto 1:** Se puede indicar un texto que se visualizar en el visor (por ejemplo: Bienvenidos)
- **Texto 2:** Se puede indicar un texto que se visualizar en el visor (por ejemplo: Bienvenidos)

Otras Funciones de periféricos:

- **F3 Logo impresora:** Si en la configuración de la impresora hemos indicado logo "S", en este apartado deberemos configurar la ruta y nombre del logo.

Puedes cargar el logotipo de tu empresa (formato `.BMP` en blanco y negro) para que se imprima en los tickets.

- **Balanza:** Configura el puerto COM, modo de comunicación, el comando para solicitar el peso, la longitud de los caracteres devueltos, la posición decimal y si el peso se expresa en kilos o gramos.

Revision #6

Created 26 August 2025 17:29:54 by Lluís

Updated 27 November 2025 10:37:03 by Laura