

Otros artículos / Servicios

Configuración de tarjetas Nickel

Este procedimiento permite configurar en el sistema la venta de tarjetas Nickel y las operaciones de recarga o retirada de dinero.

1. Crear familia

Crear una familia común para el servicio Nickel.

Configuración:

- IVA: **0%**

Esta familia se utilizará tanto para la venta de tarjetas como para las recargas.

2. Crear subfamilias

Subfamilia: Venta de tarjeta

1. Crear una subfamilia dentro de la familia Nickel
2. Guardar la subfamilia
3. Pulsar **ALT + F (Comisión fija)**
4. Introducir la comisión correspondiente a la venta de la tarjeta

Subfamilia: Recargas / retiradas

Crear una segunda subfamilia para las operaciones de recarga.

- Configurar la comisión según las condiciones de Nickel

3. Crear artículos

Artículo: Venta tarjeta Nickel

- Asociado a la subfamilia de venta
- Precio: según condiciones de Nickel

Artículo: Recarga Nickel

Configuración:

- Asociado a la subfamilia de recargas

- Tipo: **Genérico**
- Precio: **0 €**
- Sin control de stock

4. Configuración importante

Retirada de dinero

Para permitir operaciones de retirada:

- Crear una **asignación con valor -1** en el artículo de recargas

Funcionamiento:

- Importe positivo → Recarga
- Importe negativo → Retirada

Funcionamiento en ventas

El artículo de recarga:

- No controla stock
- Permite introducir el importe manualmente

Resumen

Para configurar Nikel:

- 1 familia (IVA 0)
- 2 subfamilias (venta y recargas)
- 2 artículos
- 1 asignación en negativo para retiradas

Revision #4

Created 31 March 2026 11:23:30 by Laura

Updated 18 May 2026 14:56:39 by Laura